

GO- Nutzerbulletin 1_1

Melden einer eingehenden SMS über ausgehende SMS

Ausstattung der GO- Zentrale:

1. Pos.: Digital in, 2. Pos.: Digital out



Beizuziehende Unterlage: GO- Nutzerbulletin 1, in dem das Schalten eines Relais schon konfiguriert wurde. Auf der dort beschriebenen Konfiguration baut dieses Nutzerbulletin auf

Vorgesehene Funktion:

Die eingehende **SMS** mit dem Text **Alarm scharf** soll zusätzlich zu dem Schaltvorgang das Eintreffen der eingehenden SMS **Alarm scharf** melden (Quittierung). Eine ausgehende SMS mit dem Text **Alarm on** soll versendet werden. Die eingehende SMS mit dem Text **Alarm scharf** ist das relevante **Ereignis**.

Schritt 1: Mit „!“ und nachfolgendem **Passwort** in den Konfigurationsbetrieb wechseln
> Hauptmenue wird aktiv.

Schritt 2: Menüepunkt 2 **Ereignisse** wählen
> Menüepunkt Ereignisse wird aktiv.

Schritt 3: Menüepunkt 2 **SMS- Ereignisse** wählen
> Menüepunkt SMS- Ereignisse wird aktiv.

Schritt 4: Ein SMS- Ereignis auswählen: Das schon bestehende Ereignis **Alarm on** wird gewählt
Name, Kennungstext, Signalverlängerung und Handlungen sind bereits eingetragen. Wir legen nun eine weitere Handlung an

Schritt 5: **Handlung 2** wählen und definieren:

In **Punkt 1** des Menues Handlung1 kann der Handlung ein Name zugewiesen werden. Wir tragen hier **SMS** ein, um zu kennzeichnen, dass eine SMS versendet werden soll.

In **Punkt 2** wählen wir den Unterpunkt 4 **SMS** aus. Im Untermenue sind **Handlung** und **Typ** schon definiert. Wir definieren noch:

3. Textformat: n (nur der Nachrichtentext soll verwendet werden. **Hinweis:** Weitere Inhalte wie Stationsname, Guthaben prepaid und Signalqualität können versendet werden – siehe Anleitung/Manual).

4. Rufnummer: 0151... (für die Rufnummer)

Als SMS wird der Name des SMS- Ereignisses (eingehende SMS) also **Alarm on** versendet.

Schritt 6: Damit ist die Konfiguration – bis auf den wichtigen Punkt der Speicherung – abgeschlossen. Gehe Sie über Eingabe der 0 nacheinander in der Menueabfolge zurück bis zum Hauptmenue. Wählen Sie dort den Punkt 4. Speichern. Nach dem Speichervorgang verlassen Sie auch das Hauptmenue.